Welke accessoires heeft u nodig?

Kies uw omvormer, kies uw batterij (3.8S of 9.3S) en lees de opstelling af. U ziet meteen welke kabelkit u nodig heeft.

NIEUW

SMILE G3 T6 (VAVE) en T10 (VAVE)

Nieuwe connector, minder accessoires. Tot en met 2 kolommen heeft u **geen kabelkit** meer nodig. Pas bij 3 kolommen of twee clusters is een kit nodig.

ONGEWIJZIGD

Alle andere G3-omvormers

Voor de eenfasige S3.6, B5 en S5 en voor de driefasige T4, T8, T15 en T20 blijven de huidige regels en kabelkits gelden.

Zo leest u dit overzicht

✓ Geen kabelkit nodig

93600xxx Kabelkit nodig **× aantal**

Optioneel: Battery Base en Top Cover



Het pictogram toont het aantal kolommen. De eerste kolom (donker) bevat de omvormer.

Welke pagina is voor mij?

Eenfasig · S3.6, B5, S5	Ongewijzigd	p. 2
Driefasig · SMILE G3 T6 (VAVE) en T10 (VAVE)	Nieuw	p. 3
Driefasig · SMILE G3 T4 en T8 (en de huidige G3 T10)	Huidige regels	p. 4
Driefasig · SMILE G3 T15 en T20	Ongewijzigd	p. 5
Alle kabelkits met artikelnummer		p. 6

Let op: de VAVE-versie van een omvormer heeft een eigen productcode en is een apart product op de webshop. Het gaat om dezelfde omvormer; enkel de connectie van de accessoires verschilt.

Eenfasig · SMILE G3 S3.6, B5 en S5

Ongewijzigd: dezelfde kabelkits als voorheen.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
 **1 kolom** S3.6 · B5 · S5	max. 3	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
 **2 kolommen** S3.6 · B5 · S5	max. 4	**93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
 **1 kolom** enkel S5	max. 2	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 1
 **2 kolommen** S3.6 · B5 · S5	max. 4	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1

Driefasig · SMILE G3 T6 (VAVE) en T10 (VAVE)

Nieuwe connector: in de meeste opstellingen is er geen kabelkit meer nodig.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	1 – 4	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	4 – 6	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	5 – 6	**93600343** Kabelset tussen twee kolommen (3.8S) **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
2 kolommen 2 clusters parallel (4+4)	8	**93600565** Parallelle clusterkabelset 3.8S (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen 2 clusters parallel (5+5)	10	**93600565** Parallelle clusterkabelset 3.8S (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
4 kolommen 2 clusters parallel (6+6)	12	**93600565** Parallelle clusterkabelset 3.8S (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	1 – 2	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	3 – 5	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	5 – 6	**93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
4 kolommen 2 clusters parallel (4+4)	8	**93600511** Parallelle clusterkabelset 9.3S (T4 t/m T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3
5 kolommen 2 clusters parallel (5+5)	10	**93600511** Parallelle clusterkabelset 9.3S (T4 t/m T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 5 **Top Cover** 93600249 × 4
6 kolommen 2 clusters parallel (6+6)	12	**93600511** Parallelle clusterkabelset 9.3S (T4 t/m T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 6 **Top Cover** 93600249 × 5

Het aantal batterijen kan in meer dan één opstelling passen. De kabelkit hangt af van het **aantal kolommen** dat u bouwt. Referentie 93600565 is voorzien voor de G3 T10 (VAVE), referentie 93600511 voor de G3 T4 t/m T10 (VAVE).

Driefasig · SMILE G3 T4 en T8

Huidige versie, de regels blijven ongewijzigd. Dezelfde regels gelden voor de huidige G3 T10 zolang die in voorraad is.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	max. 3	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	max. 6	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	max. 6	**93600409** Single-column kabelkit **× 2**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
3 kolommen 2 clusters parallel (4+4)	4 + 4	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
3 kolommen 2 clusters parallel (5+5)	5 + 5	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3
4 kolommen 2 clusters parallel (6+6)	6 + 6	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	max. 2	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	max. 5	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	max. 6	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 2**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
4 kolommen 2 clusters parallel (4+4)	4 + 4	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3
5 kolommen 2 clusters parallel (5+5)	5 + 5	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 5 **Top Cover** 93600249 × 4
6 kolommen 2 clusters parallel (6+6)	6 + 6	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 6 **Top Cover** 93600249 × 5

Driefasig · SMILE G3 T15 en T20

Ongewijzigd: dezelfde kabelkits als voorheen.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	min. 2 – max. 3	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	min. 2 – max. 6	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
2 kolommen 2 clusters parallel (4+4)	4 + 4	**93600428** Parallelle clusterkabel (T20) **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen 2 clusters parallel (5+5)	5 + 5	**93600428** Parallelle clusterkabel (T20) **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
4 kolommen 2 clusters parallel (6+6)	6 + 6	**93600427** Parallelle clusterkabel (T10) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	2	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	min. 2 – max. 5	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	min. 2 – max. 6	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 2**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
4 kolommen 2 clusters parallel (4+4)	4 + 4	**93600428** Parallelle clusterkabel (T20) **× 1**	**Base** 93600484 × 4 **Top Cover** 93600249 × 3
5 kolommen 2 clusters parallel (5+5)	5 + 5	**93600428** Parallelle clusterkabel (T20) **× 1**	**Base** 93600484 × 5 **Top Cover** 93600249 × 4
6 kolommen 2 clusters parallel (6+6)	6 + 6	**93600428** Parallelle clusterkabel (T20) **× 1**	**Base** 93600484 × 6 **Top Cover** 93600249 × 5

Overzicht van alle kabelkits

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	GEBRUIKT BIJ
93600409	**Single-column kabelkit**	Huidige G3 met 9.3S-batterij
93600408	**Multi-column kabelkit**	Huidige G3 met 9.3S vanaf 2 kolommen · G3 VAVE met 9.3S vanaf 3 kolommen
93600343	**Kabelset tussen twee kolommen (3.8S)**	G3 T6 / T10 VAVE met 3.8S vanaf 3 kolommen
93600565	**Parallelle clusterkabelset 3.8S (T10)**	G3 T10 VAVE met 2 clusters 3.8S
93600511	**Parallelle clusterkabelset 9.3S (T4 t/m T10)**	G3 T6 / T10 VAVE met 2 clusters 9.3S
93600427	**Parallelle clusterkabel (T10)**	Huidige G3 T4 / T8 (en huidige T10) met 2 clusters
93600428	**Parallelle clusterkabel (T20)**	G3 T15 / T20 met 2 clusters