Welke accessoires heeft u nodig?

Kies uw omvormer, kies uw batterij (3.8S of 9.3S) en lees de opstelling af. U ziet meteen welke kabelkit u nodig heeft.

NIEUW

SMILE G3 T6 (VAVE) en T10 (VAVE)

Nieuwe connector, minder accessoires. Tot en met 2 kolommen heeft u **geen kabelkit** meer nodig. Pas bij 3 kolommen of twee clusters is een kit nodig.

ONGEWIJZIGD

Alle andere G3-omvormers

Voor de eenfasige S3.6, B5 en S5 en voor de driefasige T4, T8, T15 en T20 blijven de huidige regels en kabelkits gelden.

Zo leest u dit overzicht

✓ Geen kabelkit nodig

93600xxx Kabelkit nodig **× aantal**

Optioneel: Battery Base en Top Cover



Het pictogram toont het aantal kolommen. De eerste kolom (donker) bevat de omvormer.

Welke pagina is voor mij?

Eenfasig · S3.6, B5, S5	Ongewijzigd	p. 2
Driefasig · SMILE G3 T6 (VAVE) en T10 (VAVE)	Nieuw	p. 3
Driefasig · SMILE G3 T4 en T8 (en de huidige G3 T10)	Huidige regels	p. 4
Driefasig · SMILE G3 T15 en T20	Ongewijzigd	p. 5
Alle kabelkits met artikelnummer		p. 6

Let op: de VAVE-versie van een omvormer heeft een eigen productcode en is een apart product op de webshop. Het gaat om dezelfde omvormer; enkel de connectie van de accessoires verschilt.

Clusters: gebruikt u een clusterkabelkit (twee clusters parallel), dan bevat die alle nodige kabels. Andere kabelkits zijn dan niet meer nodig.

Eenfasig · SMILE G3 S3.6, B5 en S5

Huidige versie, ongewijzigd.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom S3.6 · B5 · S5	max. 3	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen S3.6 · B5 · S5	max. 4	**93600343** Kabelset tussen twee kolommen (3.8S) **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom enkel S5	max. 2	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen S3.6 · B5 · S5	max. 4	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1

Driefasig · SMILE G3 T6 (VAVE) en T10 (VAVE)

Nieuwe connector: in de meeste opstellingen is er geen kabelkit meer nodig.

3.8S batterij

OPSTELLING		BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
	**1 kolom**	1 – 4	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
	**2 kolommen**	4 – 6	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
	**3 kolommen**	5 – 6	**93600343** Kabelset tussen twee kolommen (3.8S) **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
	**2 clusters parallel** 2, 3 of 4 kolommen	4+4 t/m 6+6	**93600565** Parallelle clusterkabelset 3.8S **× 1** ✓ Bevat alle nodige kabels: geen andere kabelkit nodig	**Base** 93600484 × aantal kolommen **Top Cover** 93600249 × aantal kolommen − 1

9.3S batterij

OPSTELLING		BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
	**1 kolom**	1 – 2	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
	**2 kolommen**	3 – 5	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
	**3 kolommen**	5 – 6	**93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
	**2 clusters parallel** 3, 4 of 5 kolommen	4+4 t/m 6+6	**93600511** Parallelle clusterkabelset 9.3S **× 1** ✓ Bevat alle nodige kabels: geen andere kabelkit nodig	**Base** 93600484 × aantal kolommen **Top Cover** 93600249 × aantal kolommen − 1

Het aantal batterijen kan in meer dan één opstelling passen. De kabelkit hangt af van het **aantal kolommen** dat u bouwt.

Driefasig · SMILE G3 T4 en T8

Huidige versie, ongewijzigd. Dezelfde regels gelden voor de huidige G3 T10 zolang die in voorraad is.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	max. 3	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	max. 6	**93600343** Kabelset tussen twee kolommen (3.8S) **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	max. 6	**93600343** Kabelset tussen twee kolommen (3.8S) **× 2**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
2 clusters parallel 2, 3 of 4 kolommen	4+4 t/m 6+6	**93600427** Parallelle clusterkabel 3.8S (T4 t/m T10) **× 1** ✓ Bevat alle nodige kabels: geen andere kabelkit nodig	**Base** 93600484 × aantal kolommen **Top Cover** 93600249 × aantal kolommen − 1

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	max. 2	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	max. 5	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	max. 6	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 2**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
2 clusters parallel 3, 4 of 5 kolommen	4+4 t/m 6+6	**93600510** Parallelle clusterkabel 9.3S (T4 t/m T10) **× 1** ✓ Bevat alle nodige kabels: geen andere kabelkit nodig	**Base** 93600484 × aantal kolommen **Top Cover** 93600249 × aantal kolommen − 1

Driefasig · SMILE G3 T15 en T20

Huidige versie, ongewijzigd.

3.8S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	min. 2 – max. 3	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	min. 2 – max. 6	✓ Geen kabelkit nodig	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
2 clusters parallel 2, 3 of 4 kolommen	4+4 t/m 6+6	**93600428** Parallelle clusterkabel 3.8S (T15 en T20) **× 1** ✓ Bevat alle nodige kabels: geen andere kabelkit nodig	**Base** 93600484 × aantal kolommen **Top Cover** 93600249 × aantal kolommen − 1

9.3S batterij

OPSTELLING	BATTERIJEN	VERPLICHT	OPTIONEEL
1 kolom	2	**93600409** Single-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 1
2 kolommen	min. 2 – max. 5	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 1**	**Base** 93600484 × 2 **Top Cover** 93600249 × 1
3 kolommen	min. 2 – max. 6	**93600409** Single-column kabelkit **× 1** **93600408** Multi-column kabelkit **× 2**	**Base** 93600484 × 3 **Top Cover** 93600249 × 2
2 clusters parallel 3, 4 of 5 kolommen	4+4 t/m 6+6	**93600509** Parallelle clusterkabel 9.3S (T15 en T20) **× 1** ✓ Bevat alle nodige kabels: geen andere kabelkit nodig	**Base** 93600484 × aantal kolommen **Top Cover** 93600249 × aantal kolommen − 1

Overzicht van alle kabelkits

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	GEBRUIKT BIJ
93600409	**Single-column kabelkit**	9.3S-batterij, vanaf 1 kolom (huidige G3)
93600408	**Multi-column kabelkit**	9.3S-batterij: vanaf 2 kolommen (huidige G3), vanaf 3 kolommen (G3 VAVE)
93600343	**Kabelset tussen twee kolommen (3.8S)**	3.8S-batterij: vanaf 2 kolommen (huidige G3), vanaf 3 kolommen (G3 VAVE)
93600427	**Parallelle clusterkabel 3.8S**	Huidige G3 T4 t/m T10, 2 clusters
93600510	**Parallelle clusterkabel 9.3S**	Huidige G3 T4 t/m T10, 2 clusters
93600428	**Parallelle clusterkabel 3.8S**	Huidige G3 T15 en T20, 2 clusters
93600509	**Parallelle clusterkabel 9.3S**	Huidige G3 T15 en T20, 2 clusters
93600565	**Parallelle clusterkabelset 3.8S**	G3 T6 / T10 VAVE, 2 clusters
93600511	**Parallelle clusterkabelset 9.3S**	G3 T6 / T10 VAVE, 2 clusters